AGEphone for Mac

Version 1.0(2016/4/1) 株式会社 ageet

Е	3	1/1	7
	_	"	✓

AGE	phone for Mac	1
1.	はじめに	2
1.1	AGEphone for Mac とは	2
2.	仕様	3
2.1	画面仕様	3
2.2	注意事項	3
3.	インストール手順	4
3.1	AGEphone for Mac をインストールする	4
4.	設定順序	5
4.1	サービスを用意する	5
4.2	アカウント設定	5
5.	操作方法	7
5.1	SIP サーバへの登録	7
5.2	着信時	7
5.3	発信時	8
プレ	ディクティブダイヤル機能	8
\Box	マ字検索	8
5.4	通話をする	9
5.5	通話のキャンセル	9
5.6	通話を切断する	9
5.7	通話を保留する	9
5.8	メニュー	. 10
c	お問い合わせ生	11

1. はじめに

1.1 AGEphone for Mac とは

AGEphone for Mac(以下、AGEphone)は、Mac (OSX10.10 以降)上で IP 電話を利用可能 にするソフトフォン(IP 電話ソフトウェア)です。AGEphone を使うことで、お持ちの IP 電話番号を使って発着信を行うことができます。

また、弊社が既に提供している iPhone および Android 端末で動作するプロバイダフリーの SIP ソフトフォン「AGEphone」と組み合わせることによって更に利便性が高まります。

AGEphone for Mac の主な機能

- 通知センター対応
- プレディクティブダイヤル機能
- スキン切り替え機能
- 標準アドレス帳連携
- 名前ローマ字読み検索機能
 - 保留機能
- STUN による NAT 越機能

2. 仕様

2.1 画面仕様



2.2 注意事項

本製品は Mac (OS X 10.10 以降) 以外のプラットフォームでのご利用は動作保障外となります。また、本製品は無料でご利用頂く事が可能ですが商用利用は不可となっております。予めご了承ください。

また、本製品はお手軽に設定が完了できることを目的とし開発されているため、細かな設定項目を設けておりません。ご利用の IP 電話サービス業者によっては本製品がご利用いただけない場合が御座いますので予めご了承ください。

3. インストール手順

3.1 AGEphone for Mac をインストールする

最新版は Mac App Store からダウンロードすることができます。

AGEphone

開発: ageet corporation

App を購入、ダウンロードするには Mac App Store を開いてください。



Mac App Store で見る

説明

AGEphone(エイジフォン) は高音質なIP電話の発信・応答を可能にするソフトフォンです。Macにインストールし、ご利用のプロバイダーの情報を入力するだけで、通話サービスがご利用いただけます。 対応サービス(製品)であれば、普段お使いのIP電話番号や社内の内線番号をそのまま使えますのでビジネスでもプライベートで

ageet corporation Web サイト・ AGEphone のサポート・

…さらに見る

バージョン 1.0.2 の新機能

- 一部のホームゲートウェイに対応
- 不具合の修正

4. 設定順序

4.1 サービスを用意する

通話を行うには IP 電話サービスが必要です。IP 電話サービスにもメールアドレスのような SIP アドレスと呼ばれるものがあり、これを AGEphone にあらかじめ設定しておきます。

また、オープンソースの I P - P B X であるアスタリスクサーバーや Brekeke PBX と連携することで内線 I P電話としてご利用いただくことも可能です。

日本国内の IP-PBX ベンダー

http://biztel.jp/
http://brekeke.jp/

http://www.asterisk-fusion.jp/b2buaog/

4.2 アカウント設定



AGEphone を起動したら、AGEphone のメニューにある「設定...」から設定 画面を開きます。



設定画面:初回起動時は、自動的にこの画面が現れます。

SIP ドメインという入力項目は、サーバのアドレスを指定します。SIP ドメインは IP アドレス でも構いません。ポート番号まで指定する場合は「:」コロンをつけて後ろにポート番号を追記 してください。

SIP サーバーという入力項目は、直接コネクションを張るサーバのアドレスを指定します。別名 SIP プロクシと呼ばれる場合があります。ポート番号まで指定する場合は「:」コロンをつけて 後ろにポート番号を追記してください。この項目は省略可能です。

電話番号は 050 番号を使った発着信を行いたい場合、は 050 ではじまる番号を入力します。(この時' – 'ハイフンは省略してください)050 番号を使わない場合は任意の文字列を入力出来ます。 一般的には SIP ユーザ ID と呼ばれることもあります。

認証 ID: は、アカウントごとに生成されます。通常、電話番号と同じ文字列が使われることもあり、その場合は省略可能です。

パスワードは認証 ID と対になっています。

5. 操作方法



5.1 **SIP サーバへの登録**



設定画面にて登録された SIP サーバに接続が成功すると、ディスプレイ部に「ダイヤルできます」のメッセージが現れ、

発着信が可能となります。

失敗している場合は「SIP サーバに未登録」と表示されます。この状態では発着信できませんのでご注意下さい。 適切なネットワーク環境が存在しない場合や、適切な設定が行われていない場合、赤の×アイコンが表示されます。その際は接続環境や設定内容を再度ご確認ください。

5.2 着信時



着信番号が連絡先の電話番号にある場合 その名前を表示します。また、この時着 信履歴にもその名前が記録されます。通 知センターが On になっていれば通知センターから着信の通知が届きます。

5.3 発信時

電話番号を入力した後、ボタンをタップすることで発信を行います。発信する前に入力した番号の訂正は、直前の番号を消去する場合はキーボードから「バックボタン」を押下、全部消去する場合は ボタンをタップすることによって行えます。

プレディクティブダイヤル機能



プレディクティブダイヤル機能を活用する事によってより手軽に発信操作が行えます。

- ① 電話番号の頭3桁を入力します
- ② 過去に発信された番号の中で一番新しいものから順番に候補が表示されます。
- ③ 表示された番号へ発信する場合は、番号を選択し「接続ボタン」をクリックするとその番号へ発信が行えます。

ローマ字検索

キーボードからローマ字入力で MA と入力すれば 「ま」で始まる漢字の姓の候補(「松」や「丸」) に絞ることができます。また、外国の方の名前を半角英字で連絡先に登録されている場合はその 入力されたアルファベットで抽出します。途中で入力をクリアしたいときは、ESC キーもしく

5.4 通話をする

着信中にダイヤルボタン下の (接続ボタン)を押すことで通話が開始されます。また、

ダイヤルボタンで相手先の番号を入力し、 (接続ボタン)を押すことで発信できます。 エンター (リターン) キーでも同様の動作になります。

5.5 **通話のキャンセル**

呼び出し音の再生中に (切断ボタン)を押すことで発信の中断を行います。 ESC キーでも同様の動作になります。

5.6 通話を切断する

通話中に (切断ボタン)を押すことで通話を切断できます。

ESCキーでも同様の動作になります。

5.7 通話を保留する

通話を保留したい際には (保留ボタン)を押してください。また、解除する際にも同じ

く (保留ボタン)を押します。

スペースキーでも同様の動作になります。

*本製品の保留機能はRFC3264に対応していない場合動作いたしません。

5.8 メニュー

Mac の画面上部に現れるメニューでは必要最小限の AGEphone メニューが表示されています。 メニューが表示されていないという場合は、一度 AGEphone をクリックしてください。

★ AGEphone 電話機能 ウインドウ ヘルプ

(画面上部に出ているアプリケーションメニュー)

AGEphoneについて		
設定	₩,	
AGEphoneを隠す 他を隠す Show All	H#Z	
AGEphoneを終了	ЖQ	

再起動	
連絡先 全履歴を削除	

最小化	ЖМ
最前面に表示	
AGEphone	₩1
フルスクリーンにす	- る
✓ AGEphone	

AGEphone について	AGEphone のバージョン情報を表示します。
設定	設定画面を起動します。
AGEphone を隠す	AGEphone を隠します。
再起動	AGEphone を再起動します。
連絡先	連絡先画面を表示します
全履歴を削除	保存された履歴を消去します。
最小化	AGEphone を最小化します。
最前面に表示	AGEphone を常に最前面に表示します。
AGEphone を終了	AGEphone を終了します。

6. お問い合わせ先

株式会社ageetの サポートセンター

http://www.ageet.com/#!contact-us/ly3gm までお願いいたします。お電話でのサポートは受け付けておりませんので予めご了承くださいませ。

